

BambuLab AMS

Komplet Kompatibilitetsskema

Opdateret marts 2026 - Kilde: wiki.bambulab.com

Kompatibel	Direkte kompatibel - ingen ekstra komponenter kræves
Kræver tilbehør	Kompatibel, men kræver ekstra komponent(er) - se bemærkninger
Delvis kompatibel	Grundfunktion virker - visse funktioner ikke understøttet endnu
Ikke kompatibel	Produktet virker ikke med denne printermodel

1. AMS Lite

4 filamentpladser | Eksklusivt til A-serien | Åben design | RFID-læser

Printermodel	Status	Ekstra komponent(er) / Bemærkninger
A1	Kompatibel	Direkte - maks. 1 enhed pr. printer - Kræver AMS Lite Filament Hub - 4-pin kabel medfølger
A1 Mini	Kompatibel	Direkte - maks. 1 enhed pr. printer - Kræver AMS Lite Filament Hub - 4-pin kabel medfølger
P1P / P1 Core / P1S	Ikke kompatibel	Til P-serien anbefales AMS (Original), AMS 2 Pro eller AMS HT
X1 / X1 Carbon / X1E	Ikke kompatibel	Til X-serien anbefales AMS (Original), AMS 2 Pro eller AMS HT
H2D / H2S / H2C	Ikke kompatibel	Til H-serien anbefales AMS 2 Pro eller AMS HT
P2S	Ikke kompatibel	Til P2S anbefales AMS 2 Pro eller AMS HT

Bemærk: AMS Lite understøtter ikke fleksible materialer (TPU/TPE) eller fiberforstærkede filamenter (PA-CF, PET-CF, PLA-CF m.fl.).

Påkrævet tilbehør: [AMS Lite Filament Hub](#)

Tilslutningskabel: AMS Lite 4-pin Cable medfølger - reservedel: odintek.eu/shop/cab018

2. AMS (Original)

4 filamentpladser | Lukket boks-design | 10 integrerede sensorer | Op til 4 enheder

Printermodel	Status	Ekstra komponent(er) / Bemærkninger
A1 / A1 Mini	Ikke kompatibel	Til A-serien anbefales AMS Lite
P1P	Kræver tilbehør	1 enhed: Filament Buffer - 2-4 enheder: AMS Hub (begge til X1/P1-serien)
P1 Core	Kræver tilbehør	1 enhed: Filament Buffer - 2-4 enheder: AMS Hub (begge til X1/P1-serien)
P1S	Kræver tilbehør	1 enhed: Filament Buffer - 2-4 enheder: AMS Hub (begge til X1/P1-serien)
X1	Kræver tilbehør	1 enhed: Filament Buffer - 2-4 enheder: AMS Hub (begge til X1/P1-serien)
X1 Carbon	Kræver tilbehør	1 enhed: Filament Buffer - 2-4 enheder: AMS Hub (begge til X1/P1-serien)
X1E	Kræver tilbehør	1 enhed: Filament Buffer - 2-4 enheder: AMS Hub (begge til X1/P1-serien)
H2D / H2S / H2C / P2S	Ikke kompatibel	Til H- og P2-serien anbefales AMS 2 Pro eller AMS HT

Krævet tilbehør (sælges separat):

1 AMS-enhed: [Filament Buffer](#)

2-4 AMS-enheder: [AMS Hub](#) - erstatter Filament Buffer

3. AMS 2 Pro

4 filamentpladser | Integreret tørrer op til 65 grader | Børsteløs servo | Op til 24 slots

Printermodel	Status	Ekstra komponent(er) / Bemærkninger
A1	Kræver tilbehør	A1-serie AMS Hub + OTA-firmware (ikke standard X1/P1 Hub)
A1 Mini	Kræver tilbehør	A1-serie AMS Hub + OTA-firmware (ikke standard X1/P1 Hub)
P1P	Kræver tilbehør	Filament Buffer eller AMS Hub (X1/P1) - Firmware 01.08.00.00+
P1 Core	Kræver tilbehør	Filament Buffer eller AMS Hub (X1/P1) - Firmware 01.08.00.00+
P1S	Kræver tilbehør	Filament Buffer eller AMS Hub (X1/P1) - Firmware 01.08.00.00+
X1	Kræver tilbehør	Filament Buffer (1 enhed) eller AMS Hub (2-4 enheder)
X1 Carbon	Kræver tilbehør	Filament Buffer (1 enhed) eller AMS Hub (2-4 enheder)
X1E	Delvis kompatibel	Filamentfødnings virker - Tørrefunktion ikke understøttet endnu på X1E
H2D	Kompatibel	Direkte - op til 4 enheder - ekstra strøm ved tørring med flere enheder
H2S / H2C	Kompatibel	Direkte - op til 4 AMS 2 Pro + 8 AMS HT = maks. 24 slots
P2S	Kræver tilbehør	P2S-specifik buffer-adapter (standard X1/P1 Buffer virker IKKE) - op til 4 enheder

Krævet tilbehør (sælges separat):

P1P / P1 Core / P1S: [Filament Buffer](#) eller [AMS Hub](#) (X1/P1) + Firmware 01.08.00.00+

X1 / X1 Carbon / X1E: [Filament Buffer](#) (1 enhed) eller [AMS Hub](#) (2-4 enheder)

A1 / A1 Mini: A1-serie AMS Hub + firmware-opdatering (ikke på lager hos os)

P2S: [P2S-specifik buffer-adapter](#)

4. AMS HT (High Temperature)

1 filamentplads pr. enhed | Tørrer op til 85 grader | Børsteløs servo | Op til 24 slots

Printermodel	Status	Ekstra komponent(er) / Bemærkninger
A1	Kræver tilbehør	A1-serie AMS Hub + separat strøm pr. enhed (medfølger)
A1 Mini	Kræver tilbehør	A1-serie AMS Hub + separat strøm pr. enhed (medfølger)
P1P	Kræver tilbehør	Filament Buffer eller AMS Hub (X1/P1) - strøm medfølger
P1 Core	Kræver tilbehør	Filament Buffer eller AMS Hub (X1/P1) - strøm medfølger
P1S	Kræver tilbehør	Filament Buffer eller AMS Hub (X1/P1) - strøm medfølger
X1	Kræver tilbehør	Filament Buffer (1 enhed) eller AMS Hub (2-4 enheder) - strøm medfølger
X1 Carbon	Kræver tilbehør	Filament Buffer (1 enhed) eller AMS Hub (2-4 enheder) - strøm medfølger
X1E	Delvis kompatibel	Filamentfødnings virker - Tørrefunktion ikke understøttet endnu på X1E
H2D	Kompatibel	Direkte - op til 8 enheder - separat strøm pr. enhed (medfølger)
H2S / H2C	Kompatibel	Direkte - op til 8 AMS HT + 4 AMS 2 Pro = maks. 24 slots
P2S	Kræver tilbehør	P2S-specifik buffer-adapter + strøm pr. enhed (medfølger) - op til 4 enheder

Krævet tilbehør (sælges separat): AMS HT kræver 1 dedikeret stikkontakt pr. enhed - strømkabel medfølger i kassen.

P1P / P1 Core / P1S: [Filament Buffer](#) eller [AMS Hub](#) (X1/P1-serie)

X1 / X1 Carbon / X1E: [Filament Buffer](#) (1 enhed) eller [AMS Hub](#) (2-4 enheder)

A1 / A1 Mini: A1-serie AMS Hub (ikke standard X1/P1 Hub)

P2S: [P2S-specifik buffer-adapter](#)